



DigiLink DLC910 - 4画面 SD-HD-3G マルチビューワ



■ DLC910 前面パネル LED

LED	機能	色	摘要
OK	モジュール 状態	消灯	電源無またはプログラム未完了
		● 緑	通常動作
		● 黄	マイナーアラーム
		● 赤	メジャーアラーム
QUAD 1,2,3,4	入力表示器	消灯	無効状態
		● 緑	有効な SDI を検知
		● 黄	有効状態、有効信号なし
		● 赤	未対応の入力を検知

DLC910 前面パネル：

- プッシュボタンの選択 - スクリーンの見え方の変更。4画面から選択 フルA、フルB、フルC、フルD の繰り返し。
- モニタ HD-BNC - メイン BNC と SFP SDI 出力のコピー。
- RST プッシュボタン - このボタンを押すと DLC910 はリセットされます。選択したパラメータは、最新の設定にリストアされます。

SFPの取付け



■ DLC910 背面パネル LED

LED	機能	色	摘要
OK	モジュール 状態	消灯	電源無しまたはプログラム無し。
		● 緑	動作無し。
		● 黄	マイナーアラーム。
		* 黄点滅	フィールドアップグレード中。
IN	入力状態	● 赤	メジャーアラーム。
		消灯	入力不可。
		● 緑	入力可能、有効な映像信号を検知。
OUT	出力状態	● 黄	入力可能、入力無しを検知。
		● 赤	入力可能、無効なフォーマットを検知。
		● 緑	有効な SDI 出力。
SFP A, SFP B TX	SFP 送信	消灯	SFP 取付けなし。
		● 緑	通常動作。
		● 赤	SFP TX 故障。
SFP A, SFP B RX	SFP 受信	消灯	SFP 取付けなし。
		● 緑	リンク確立。
		* 黄点滅	RX 光パワーが高い。
		● 赤	信号喪失。
		* 点滅	RX 故障またはRX 光パワーが低い。点滅 2.5 Hz
* 緑点滅	* 黄点滅	* 赤点滅	

お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.
 5B Lyberty Way Westford, MA 01886,
 USA
 Tel : 978-263-5775
 Email : customercare@artel.com
 Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
 (アーテルビデオシステムズ日本事務所)
 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-3
 Tel 03-5946-3121 Fax 03-5946-3122
 Email : info@commspecial.jp