



InfinityLink ILC205 9ポート Gbit VLAN機能付きイーサネット スイッチ



注：詳細設定とデフォルト設定は、ILC205機能モジュール取扱説明書を参照。

ILC205 前面パネル LED

| LED | 機能 | 色 | 摘要 |
|-----------------|-----------------------|-----|----------------------|
| OK | ILC205 モジュール 状態 | 消灯 | 電源無しまたは障害。 |
| | | ● 緑 | アラーム無し、正常動作。 |
| | | ● 黄 | マイナーアラーム。 |
| | | ● 赤 | メジャーアラーム。 |
| P1, P2, P3 | 各 RJ-45 ポート 状態 | 消灯 | ポート無効。 |
| | | ● 緑 | リンク確立。 |
| | | * 緑 | データ動作リンク確立。 |
| | | * 赤 | 有効の場合、リンク喪失。 |
| SFP 1, SFP 2 | 各 SFP ポート の状態 | 消灯 | SFP 取付けなしまたは SFP 無効。 |
| | | ● 緑 | リンク確立、動作無し。 |
| | | * 緑 | リンク確立、データ動作。 |
| | | * 黄 | RX 光強度が高い。 |
| | | ● 赤 | TX/RX 障害またはRX 低光強度。 |
| | | * 赤 | 有効な場合、リンクアラーム喪失。 |

* 緑点滅 | * 黄点滅 | * 赤点滅

ILC205 背面パネル LED

| LED | 機能 | 色 | 摘要 |
|-------------------|------------------|-----|------------------------|
| P1, P2, P3 リンク | ポート状態 | 消灯 | ポート無効。 |
| | | ● 緑 | リンク確立。 |
| P1, P2, P3 動作 | ポート動作 | 消灯 | ポート無効。 |
| | | ● 緑 | リンク上の動作。 |
| SFP1, SFP2 TX | SFP レーザ 状態 | 消灯 | SFP 未装備、または SFP 無効。 |
| | | ● 緑 | 正常動作。 |
| SFP1, SFP2 RX | SFPリンク状態 | ● 赤 | SFP TX 障害。 |
| | | 消灯 | SFP 無効。 |
| | | ● 緑 | リンク確立。 |
| | | * 緑 | データ動作。 |
| | | ● 黄 | RX 光強度が高い。 |
| | | * 赤 | SFP RX 障害、低ライトまたは信号喪失。 |
| ● 赤 | 有効の場合、リンクアラーム喪失。 | | |

* 緑点滅 | * 黄点滅 | * 赤点滅



お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.
5B Lyberty Way Westford, MA 01886,
USA
Tel : 978-263-5775
Email : customer@artel.com
Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
(アーテルビデオシステムズ日本事務所)
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-3
Tel 03-5946-3121 Fax 03-5946-3122
Email : info@commspecial.jp