



InfinityLink ILC156M 10G 3G/HD/SD-SDI, ASI 6 ch 分波器

ILC156M は以下の設定構成で出荷されます。

- ・全 6ch 使用有効。
- ・各チャンネルへのソースとして BNC コネクタ選択。
- ・映像未検知アラーム無効。
- ・EMS 上書き有効。(IL Manager による ILC156M の設定変更)
- ・全 3G 入力無効。



■ ディップスイッチ設定

SW4 チャンネル有効

SW4	Channel	OFF	ON	Channel	OFF	ON	
S1	Channel A	無効	有効	S5	Channel E	無効	有効
S2	Channel B	無効	有効	S6	Channel F	無効	有効
S3	Channel C	無効	有効	S7	予約済	-	-
S4	Channel D	無効	有効	S8	予約済	-	-

工場出荷時設定：全て On

SW5 設定

SW5	設定	消灯	ON
S1	Channel E ソース	-	On 必須
S2	Channel F ソース	-	On 必須
S3	映像アラーム	有効な入力における映像損失はメジャーアラームを発生。	アラーム無し
S4	予約済	-	On 必須
S5	予約済	-	On 必須
S6	予約済	-	On 必須
S7	予約済	-	On 必須
S8	EMS 有効	ローカルスイッチによる上書き不可。	EMS 許可

工場出荷時設定：全て On

SW1, SW2, および SW3 3G無効

SW1	対応レート
ON	Ch A および B は SD または HD に対応
OFF	Ch A は SD, HD, または 3G に対応 Ch B は無効
SW2	対応レート
ON	Ch C および D は SD または HD に対応
OFF	Ch C は SD, HD, または 3G に対応 Ch D は無効
SW3	対応レート
ON	Ch E および F は SD または HD に対応
消灯	Ch E は SD, HD, または 3G に対応 Ch F は無効

工場出荷時設定：全て On



■ ILC156M 前面パネル LED

LED	機能	色	摘要
OK	ILC156M モジュール 状態	消灯	システムに電源が供給されている場合、内部に障害が存在。
		● 緑	正常動作。
		● 黄	マイナーアラーム。
		● 赤	メジャーアラーム。
EMS	IL Manager System 状態	消灯	モジュールの設定がオンボード設定スイッチにより制御。
		● 緑	IL Manger EMS によるモジュールの設定。LEDが緑の場合、モジュールの動作に設定スイッチによる影響は無し。
TX	送信機 状態	● 緑	TX 正常動作。
		* 赤	XFP 未装備または送信機障害。
A, B, C, D, E, F (RATE)	Input Rate	消灯	入力信号無し、SD-SDI 入力または ASI 入力。
		● 緑	HD-SDI 入力信号。
		● 黄	3G-SDI 入力信号。
A, B, C, D, E, F (状態)	Input 状態	消灯	チャンネル無効
		● 緑	チャンネルに映像を検知。
		● 黄	チャンネルに映像を未検知。
		● 赤	入力信号レートが、周波数範囲外 (+/- 100 PPM)
		* 赤	3G が無効の時、3G-SDI を検出。

*黄の点滅 | *赤の点滅

■ ILC156M 背面パネル LED

機能	色	摘要
ILC156M モジュール 状態	消灯	システムに電源が供給されている場合、内部に障害が存在。
	● 緑	正常動作。
	● 黄	マイナーアラーム。
	● 赤	メジャーアラーム。
IL Manager System 状態	消灯	モジュールの設定がオンボードスイッチにより制御されている。
	● 緑	IL Manger EMS によるモジュールの設定。LEDが緑の場合、モジュールの動作に設定スイッチによる影響は無し。
Input Rate	消灯	入力信号無し、SD-SDI 入力または ASI 入力。
	● 緑	HD-SDI 入力信号。
	● 黄	3G-SDI 入力信号。
Input 状態	消灯	チャンネル無効
	● 緑	チャンネルに映像を検知。
	● 黄	チャンネルに映像を未検知。
	● 赤	チャンネルに周波数範囲外の信号が存在。(+/- 100 PPM)
	* 赤	3G-SDI が無効の時、3G-SDI を検知。

*赤点滅

お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.
5B Lyberty Way Westford, MA 01886,
USA
Tel : 978-263-5775
Email : customercare@artel.com
Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
(アーテルビデオシステムズ日本事務所)
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-3
Tel 03-5946-3121 Fax 03-5946-3122
Email : info@commspecial.jp