

# Splitter S-映像分配器

複数のモニターS-映像信号を分配するとき、映像品質にもう妥協する必要はありません。映像品質を重視して設計された、フルバッファの分配器は、PAL 信号または NTSC 信号を 76m までの距離で分配します。

海外 AC 電源とケーブルも供給可能で、プレゼンテーションやプロダクション環境下でお使い頂けます。

## スプリッター各モデル


- ・ ツインスプリット(TwinSplit) - 2 出力
- ・ ヘキサスプリット(HexiSplit) - 6 出力

## 特徴

- ・ 300MHz の帯域
- ・ 起動時間 1ns 未満
- ・ コンパクトなメタルケース
- ・ 背面パネルの入出力端子
- ・ 簡単なラックマウントへの取付

## 保障期間

- ・ 購入日から 3 年間



ヘキサスプリット背面パネル



## 製品仕様

### 製品構成 :

- ・ S-映像スプリッターユニット
- ・ 100VAC アダプター電源
- ・ 取扱説明書(日本語)

### 寸法 :

- ・ ツインスプリット 107.9W X 38.1H X 82.6D mm
- ・ ヘキサスプリット 184.1W X 63.5H X 82.6D mm

### 電源 :

- ・ 100VAC AC アダプター電源

### 入力/出力 :

- ・ 入出力コネクター 4 ピンにミニ DIN メス
- ・ 出力ドライブ標準 75 負荷
- ・ 差動利得 1%未満
- ・ 差動位相 1%未満
- ・ 電源コネクター 5 ピンミニ DIN メス

### 発注情報

パーツ番号	製品
1802	ツインスプリット VGA 用 2 出力
1806	ヘキサスプリット VGA 用 6 出力

他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。このカタログは再生紙を利用しています。

## 株式会社デジタルクエスト

176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-2-1

Tel : 03-5946-3101 Fax : 03-5946-3102

E-mail : info@digitalquest.co.jp Web : www.digitalquest.co.jp